

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych Elektrycznych i Automatyki

Obiekt Budowlany :
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ZEWNĘTRZNA SIEĆ KABŁOWA DLA
POTRZEB STACJI UZDATNIANIA WODY
W PIASECZNIE PRZY ul. ŻEROMSKIEGO

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39, 05 – 500 Piaseczno

Biuro Projektów "INSTALAND" Andrzej Białecki
ul. Jana Cybisa 6 m.46
02 - 784 Warszawa

Opracował: mgr inż. Dariusz Antosiuk

Warszawa styczeń 2013r

Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i automatyki na zadaniu budynek Stacji Uzdatniania Wody i zewnętrzna sieć kablowa w Piasecznie przy ul. Żeromskiego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i automatyki na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie przy ul. Żeromskiego dz. nr 25, obręb 27 – opis techniczny oraz rysunki i obejmują:

wewnętrzne instalacje elektryczne instalacje elektryczne i automatyki tj:

- a) demontaż istniejącej rozdzielnicy
- b) demontaż istniejących instalacji
- c) dostawa i montaż rozdzielnicy RG
- d) dostawa i montaż szafy sterownika SA
- e) oprogramowanie sterownika i panela
- f) dostawa i montaż opraw oświetleniowych
- g) wykonanie instalacji siłowej
- h) wykonanie instalacji oświetleniowej
- i) wykonanie instalacji sterowniczej
- j) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych

Instalacje elektryczne i automatyki na terenie SUW

- dostawa i montaż sond poziomu
- dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych
- ułożenie kabli zasilających i sterowniczych
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej i wciągnięcie światłowodów
- wykonanie instalacji odgromowej na zbiornikach wody surowej
- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w obudowie

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ”wymagania ogólne”

1.6 Kody robót objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 Układanie kabli

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

2. Materiały

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiałami są:

- przewody i kable jedno i wielożyłowe - pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna kabli powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące w miejscu jego położenia - np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.;
- korytka i kanały kablowe , rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane; urządzenia i aparatura;
- rozdzielnice nn;
- czujniki;
- oprawy oświetleniowe;
- łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne;
- gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne;
- łączniki instalacyjne podtynkowe
- gniazda wtyczkowe podtynkowe
- puszki odgałęźne;
- przewody uziemiające;

- bednarka Fe/Zn 25x4
- kolki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze;

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak : młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych przekrojach (od 0,5mm² do 2,5 mm²). Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Sprzętem do takich robót jest:

- spawarka transformatorowa
- przyczepa do przewożenia kabli 4t
- żuraw samochodowy 5-6t
- żuraw samochodowy do 4t
- samochód skrzyniowy do 5,0t
- samochód dostawczy do 0,9t
- samochód samowyładowczy do 5t
- ciągnik kołowy
- koparko-spycharka
- ładowarka jednonaczyniowa
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
- ubijak

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłuźycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15°C. W czasie transportu i

przechowywania materiałów elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie.

Środki transportu przewidziane do stosowania :

- samochód skrzyniowy do 5,0t
- samochód dostawczy do 0,9t
- ciągnik kołowy
- przyczepa do przewożenia kabli

Transport powinien być jak określono w kosztorysie przedmiarowym, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonywanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje Elektryczne oraz „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Połączenia elektryczne przewodów

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić.
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.
- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
- połączenia przewodów wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych.
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną.

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania, np. połączenie bednarek uziemiających szafy sterownicze ; wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
- żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;
oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;
sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub zaprasowania.
- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki;
z końcówką kablową podłączane pod śrubę ; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub spawanie ;
z tulejką (kończówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

5.1.1 Śruby i wkręty w połączeniach

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3mm wystającej poza nakrętkę.

5.1.2 Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem.
- W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-”, z gwintem, (oprawką).

5.1.3 Prace spawalnicze

- prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.
- prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty

5.1.4 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu

- montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.
- kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.
- w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory.
- dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym.
- najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami.
- stosować system oznaczeń i oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf.

5.1.5 Szafy rozdzielcze niskiego napięcia

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapięciowe prądu przemiennego powinny być zespołami poddanymi próbom typu i spełniającymi zalecenia:

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań

Znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V, a znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660 V.

Przewody między głównymi szynami zbiorczymi a stroną zasilania poszczególnych zespołów funkcjonalnych powinny być możliwie jak najkrótsze i o odpowiednim przekroju poprzecznym, aby zapewnić najwyższy możliwie stopień zabezpieczenia pracowników przed zwarciami na zaciskach zasilania tych zespołów.

Warunki robocze wymagają maksymalnej ciągłości zasilania. Wykonawca powinien zapewnić pełną selektywność całego systemu zabezpieczeń. Awaria jednego z zespołów funkcjonalnych nie może wpłynąć na działanie żadnego innego zespołu.

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty następujących prób homologacyjnych, zgodnie z normą PN-EN 60439-1:2002:

- ograniczenia przyrostu temperatury,
- właściwości dielektryczne,
- wytrzymałość zwarceniowa,
- skuteczność obwodów zabezpieczających.

Próba ta musi być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską Normą. Certyfikaty prób wytrzymałości zwarciowej powinny obejmować próby zwarciowe na wyjściowych zaciskach zespołów funkcjonalnych każdego typu oprócz zwarć na szynach.

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia powinny być zbudowane zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań

PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 13602:2002 Miedź w zastosowaniach elektrycznych

Dostęp w celu kontroli według wymagań normy PN-EN 60439-1:2002, powinien ograniczać się do:

- oględzin przewodu ochronnego i wszystkich zacisków zewnętrznych przewodów ochronnych,
- wymiany lampek sygnalizacyjnych.

Wykonawca winien zapewnić możliwość zablokowania rozłącznika izolacyjnego w położeniu otwartym za pomocą kłódki, aby uniemożliwić jego działanie podczas konserwacji aparatury zewnętrznej.

W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od dołu, zgodnie z PN-EN 60947-1:2002, pokrywy z wejściami kabli powinny posiadać uszczelnienie o odpowiednim stopniu ochrony.

W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od góry, pokrywy z wejściami kabli powinny posiadać uszczelnienie zapewniające co najmniej stopień zabezpieczenia podany w Wymaganiach Zamawiającego.

Konstrukcja nośna powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 2 mm i uformowana na kształt obudowy – oprócz drzwiczek i pokryw, które powinny być składane. Nakładające się powierzchnie blachy powinny być zamknięte przez spawanie. Wszystkie spawy widoczne po otwarciu drzwiczek powinny być wyrównane i wyszlifowane, aby wyglądały estetycznie. Alternatywnie, nakładające się powierzchnie mogą być po pomalowaniu połączone nie korodującymi nitami lub śrubami, które nie powinny być widoczne po zamontowaniu pokryw i drzwiczek. Konstrukcja nośna powinna być ocynkowana, a pokrywy – pomalowane farbą półmatową o odpowiednim kolorze. Części konstrukcji nie zasłonięte pokrywami powinny być

pomalowane taką samą farbą w celu uzyskania jednolitego wyglądu. Wewnętrzne tablice montażowe i ramy powinny być również ocynkowane i pomalowane. Wszystkie powłoki ochronne wymagają zatwierdzenia. Wszystkie szyny zbiorcze i przewody ochronne powinny być wykonane z miedzi i spełniać wymagania normy PN-EN 13602:2002. Poszczególne szyny zbiorcze powinny mieć jednakowy przekrój przez całą jednostkę transportową. Wszystkie połączenia powinny być obrobione, co ma zapewnić przewodzenie prądu podczas eksploatacji.

Każda jednostka transportowa powinna posiadać u góry śruby oczkowe do podnoszenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny spełniać następujące normy:

PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 60947-5:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Aparaty i łączniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze

PN-EN 60947-7:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Wyposażenie pomocnicze

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60715:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Montaż aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych - Wymiary

PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV

Każdy element urządzeń na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien posiadać opis podający jego funkcję. Każda taka etykieta powinna być wykonana z bezbarwnej plastikowej folii grubości co najmniej 3 mm. Etykiety powinny być przymocowane z zewnętrznej strony pokryw i drzwiczek przez zaciśnięcie pod ramkami urządzenia lub za pomocą wkrętów, nitów itp. Każdy element urządzenia zamontowany wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń oraz wartość prądu znamionowego wszystkich bezpieczników. Każda taka etykieta powinna mieć czarne litery wygrawerowane na białym plastikowym materiale, przymocowanym za pomocą wkrętów lub nitów.

Wszystkie połączenia obwodu zasilania powinny posiadać opisane poniżej bloki zacisków, umieszczone wewnątrz szafki w celu podłączenia kabli zasilania.

Wykonawca winien wykonać wszystkie połączenia obwodów pomocniczych, wraz z połączeniami między zespołami funkcyjnymi. Połączenia między jednostkami transportowymi Wykonawca winien wykonać za pomocą bloków zacisków z etykietami ostrzegawczymi w miejscu połączenia. Połączenia z zewnętrznymi urządzeniami sterującymi powinny być wykonane w blokach zacisków, aby ułatwić poprowadzenie kabli na miejscu montażu. Jeśli bloki zacisków znajdują się we wspólnej przegrodzie, każda grupa zespołów funkcyjnych powinna być oddzielona melaminowymi ściankami i oznaczona etykietami ostrzegawczymi i symbolami grupy.

Drzwiczki wszystkich szaf powinny być zamykane za pomocą odpowiednich chromowanych klamek, zapewniających równomierne obciążenie uszczelek.

Wszystkie łączniki zewnętrzne, takie jak zawiasy drzwiczek i klamki oraz wkręty mocujące pokryw, powinny mieć wykończenie antykorozyjne odpowiedniego typu, zapewniające estetyczny wygląd całości. Nie wolno używać wkrętów samogwintujących.

Wyłączniki

Wyłączniki powinny być skonstruowane zgodnie z odpowiednią normą. Parametry działania wyłączników powinny być zgodne z normą PN-EN 60947-2:2001. Próby fabryczne wyłączników montowanych w szafach rozdzielczych i sterowniczych powinny obejmować badania wyłącznika z przekaźnikiem zabezpieczającym.

Rozłączniki

Rozłączniki izolacyjne powinny być mechanicznymi urządzeniami wewnętrznymi, powietrznymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2002.

Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 440 V~.

Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciągłej pracy i kategorii użytkowania AC-22B powinna być zgodna ze Wymaganiami Zamawiającego. Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu (I_{th}) i prąd odpowiadający (I_{the}) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej powinien być podany w danych technicznych.

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany i znamionowy zdolność załączania zwarciovego powinny być zgodne z warunkami zwarciovymi.

Operacje zamykania i otwierania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie.

Wszystkie stałe styki powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez osoby dokonujące konserwacji.

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 PN-EN 60947-3:2002. Próba 8.3.5 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

Rutynowe próby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny być przeprowadzone dla wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wymagane jest dostarczenie certyfikatów tych prób.

Styczniki

Styczniki powinny być mechanicznymi urządzeniami elektromagnetycznymi, wewnętrznymi, powietrznymi, spełniającymi następujące normy:

PN-EN 60947-4-1:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

PN-EN 61095:2002 Styczniki elektromechaniczne do użytku domowego i podobnych zastosowań

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

Wszystkie styczniki powinny być przystosowane do ciągłej pracy i do pracy przerywanej klasy 12 ze współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3.

Znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~, a znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660 V~.

Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od znamionowego prądu roboczego rozrusznika.

Wszystkie styczniki powinny mieć konstrukcję blokową ułatwiającą wymianę cewek i zestyków. W położeniu spoczynkowym stycznik powinien być otwarty i zapewniać wydajność znamionową w każdym położeniu montażowym. Wszystkie zaciski powinny być dostępne od przodu.

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny być urządzeniami mechanicznymi, wewnętrznymi, powietrznymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2002.

Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 440 V~.

Znamionowy prąd roboczy dla pracy ciągłej i kategorii użytkowania AC-23B powinien być zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu (I_{th}) i prąd

odpowiadający (I_{the}) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej powinien być podany w danych technicznych.

Znamionowy prąd zwarciový powinien odpowiadać warunkom zwarciovým.

Operacje otwierania i zamykania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie.

Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez osoby wykonujące konserwację.

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6 PN-EN 60947-3:2002. Próba 8.3.6 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

Rutynowe próby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny być przeprowadzone dla wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty tych prób.

Rozłączniki bezpiecznikowe w obwodach silników prądu przemiennego powinny być urządzeniami mechanicznymi wewnętrznymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2002. Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 440 V~. Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciągłej pracy i kategorii użytkowania AC-23B nie może być niższa od mocy znamionowej silnika. Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu (I_{th}) i prąd odpowiadający (I_{the}) po zamontowaniu w szafie sterowniczej powinien być podany w danych technicznych.

Znamionowy prąd zwarciový dla maksymalnych wartości znamionowych powinien odpowiadać podanym warunkom zwarciovým. Operacje zamykania i otwierania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie. Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez osoby wykonujące konserwację. Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6 PN-EN 60947-3:2002. Próba 8.3.6 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

Rutynowe próby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny być przeprowadzone dla wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty tych prób.

Rozruszniki silnikowe

Bezpośrednie rozruszniki zmiennoprądowe (przy pełnym napięciu) powinny być elektromagnetycznymi urządzeniami powietrznymi, spełniającymi zalecenia PN-EN 60947-4-1:2001. Rozruszniki bezpośrednie powinny być przystosowane do pracy ciągłej i przerywanej klasy 12 ze współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3.

Znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~, a znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 660 V~. Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od prądu silnika przy pełnym obciążeniu. Koordynacja z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym powinna być typu 2, zgodnie z klauzulą 7.2.5 normy PN-EN 60947-4-1:2001 dla spodziewanego prądu zwarciovego równego co najmniej wartości podanej w Wymaganiach Zamawiającego. Z tego względu zabezpieczenie przeciwzwarciove powinno mieć maksymalne parametry bezpiecznika obwodu silnika.

Przełączniki zabezpieczenia termicznego powinny być typu 3c, zgodnie z klauzulą 4.7.2 normy PN-EN 60947-4-1:2001.

Rozruszniki powinny być przystosowane do sterowania automatycznego i ręcznego. Podczas otwierania przez przełącznik przeciążeniowy wzbudzany jest pomocniczy przełącznik z układu zasilania sterowania. Napięcie zadziałania tego pomocniczego przełącznika powinno być niższe od napięcia wyłączenia stycznika.

Znamionowe napięcie sterowania powinno być takie jak napięcie znamionowe instalacji zasilającej. Znamionowe napięcie obwodu sterowania i częstotliwość prądu przemiennego zostaną podane w danych technicznych.

Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2001 Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych i specjalnych.

Bezpieczniki

Wszystkie bezpieczniki niskonapięciowe prądu przemiennego, połączone bezpośrednio z obwodami sterowania, powinny być urządzeniami ogólnego przeznaczenia o napięciu znamionowym nie niższym niż 400 V, spełniającymi następujące normy:

PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania ogólne

PN-HD 630.2.1 S4:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2-1: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do stosowania przez osoby upoważnione

(bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) Sekcje od I do V: Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do stosowania przez osoby upoważnione

Wkładki bezpiecznikowe obwodów silników mogą być przystosowane do dwóch prądów: prądu znamionowego ciągłego oraz prądu znamionowego, na którym oparta jest charakterystyka czasowo-prądowa i odcięcia (np. 100M160).

Wkładki bezpiecznikowe z charakterystyką czasowo-prądową typu 'gG' powinny wypadać w odpowiedniej strefie czasowo - prądowej, według obowiązującej Polskiej Normy.

Oprawki i podstawy bezpieczników, używane w obwodach silników, powinny mieć zdolność wyłączania równą najwyższej wartości znamionowej prądu bezpiecznika silnika, jaki można zastosować.

Zgodnie z normą PN-EN 60269-1:2001 Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych. Próby zwarciove powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

Instalacje AKPiA

Komputer zainstalowany w dyżurce zapewni pełną wizualizację pracy, odczyt wszystkich parametrów pracy, możliwość sterowania i regulacji przez upoważnionych pracowników, pełną archiwizację wybranych parametrów. Parametry będą rejestrowane i archiwizowane na czasokresy ustalone z użytkownikiem.

Wypożyczenie stanowiska dyspozytorskiego będzie obejmować oprogramowanie i licencje na oprogramowanie.

Wypożyczenie AKPiA powinno być przystosowane do następujących parametrów zasilania:

- zasilanie sieciowe 230 V ~ , 50 Hz,
- 24 V = z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości,
- pętla zasilana z obwodu prądowego 4-20 mA o regulowanym napięciu prądu stałego od 24 V do 48 V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości, działająca jako urządzenie dwużyłowe.

Wszystkie parametry i ustawienia wprowadzone przez użytkownika powinny być zachowane co najmniej przez siedem dni po odłączeniu lub zaniku zasilania.

Zgodnie z IEC 746, wydajność Urządzeń nie może być zakłócona przy wahaniach zasilania w zakresie:

- 12% do +10% w odniesieniu do napięcia zasilania Urządzenia,

- 45 Hz do 55 Hz w odniesieniu do częstotliwości zasilania,
- +1% regulowanego zasilania dla urządzeń zasilanych w pętli.
- Alarmy systemu nie powinny się włączać przy spadku napięcia zasilania o 25% na czas do 5 sekund lub na skutek przerw w zasilaniu trwających do 0,5 sekundy.
- Urządzenie powinno działać z zadaną wydajnością, gdy przebieg napięcia zasilającego zostanie odkształcony w zakresie do 6% całkowitego współczynnika zawartości harmonicznej, jak podano szczegółowo w normie IEC 746.
- Chwilowe przepięcia sieciowe do 1000 V o mocy 1 J nie powinny powodować uszkodzenia Urządzenia ani wpływać na jego działanie.

Wejścia analogowe zazwyczaj powinny być ciągłymi sygnałami liniowymi 4-20 mA, mogącymi współpracować z płynną impedancją obciążenia 250Ω. Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien mieć rozdzielczość co najmniej 10 bitów, liniowość w zakresie $\pm 1\%$ oraz dokładność do $\pm 0,1\%$ zakresu lub lepszą.

Zalecane są wyjścia analogowe 4–20 mA, mogące sterować impedancją do 1000 Ω.

Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien mieć rozdzielczość co najmniej 12 bitów i dokładność do $\pm 0,1\%$ zakresu lub lepszą.

Wyjście powinno być izolowane elektrycznie od innych wyjść i uziemienia. Rezystancja izolacji testowanej przez jedną minutę przy 500 V = powinna wynosić co najmniej 1 MΩ. W jednostkach o wielu wyjściach funkcjonowanie systemu powinno być zachowane, gdy każde wyjście jest o kolei uziemiane.

Prąd wyjściowy nie powinien zmienić się bardziej niż o 0,1% zakresu przy zmianie rezystancji obciążenia od 0 do 1000 Ω.

Amplituda całkowita wewnętrznie generowanego tętnienia, szum lub inne niepożądane elementy pojawiające się w sygnale wyjściowym nie powinny przekraczać 0,1% wybranego zakresu wyjściowego.

5.1.6 Próby pomontażowe

Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Podać napięcia zasilania.

Próby pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego grupa montażowa powinna przedstawić

protokół stwierdzający poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do Inwestora jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji.

5.1.7 Montaż instalacji elektrycznych

We wszystkich instalacjach stosować przewody z izolacją na napięcie 750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako 3-żyłową (trzeci przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych linie 5-przewodowe.

5.1.8 Instalacja ochrony od porażeń.

Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów zastosowano w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego szybkiego wyłączenia jest realizowana przez:

- urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami topikowymi)
- wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Ochroną objęto: rozdzielnicę, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, dozowniki, mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie wolno zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami. Gniazda wtykowe 1-faz. Stosować typu 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic należy sprowadzić do głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami.

5.1.9 Instalacja połączeń wyrównawczych.

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie metalowe części jak : obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i urządzeń, oprawy oświetleniowe, wentylacja, rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodów oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.

Połączenia wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze wykonać jako stałe przez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub docisk śrubowy (minimum M8). Wszystkie połączenia sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w żółto-zielone pasy.

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót

Zgodnie z warunkami przyłączenia 12/R2/13397/1 przewiduje się zasilanie z istniejącego złącza kablowego. Od złącza przewidziano ułożenie nowego kabla zasilającego do projektowanej

szafy SZR i rozdzielniczy głównej RG, z której będą wyprowadzone obwody zasilające odbiorniki technologiczne stacji oraz budynek administracyjny. Sterowanie ręczne projektowanych odbiorników przewidziano z elewacji rozdzielniczy RG oraz szafy pomp sieciowych, sterowanie automatyczne z szafy sterownika SA.

Zasilanie awaryjne przewidziano z agregatu prądotwórczego. Proponuje się agregat o mocy 350kVA w obudowie wyciszonej z automatycznym rozruchem, usytuowany na terenie stacji uzdatniania. Podczas zasilania z agregatu w budynku administracyjnym przewidziano zrzut obciążenia do 45kW w tym celu przewidziano ułożenie kabla sygnalizacyjnego z rozd. RG w budynku SUW do rozd. głównej w budynku administracyjnym..

Urządzenia zainstalowane w modernizowanej SUW będą miały dwa tryby pracy: „ręczny” i „automatyczny”. Sterowanie „ręczne” wszystkich urządzeń przewidziano z rozd. RG. W trybie „automatycznym” urządzenia będą mogły być sterowane poprzez uprawnionego operatora z panelu operatorskiego lub stanowiska SCADA sterującego odpowiednimi wyjściami sterownika. Po dokonaniu wyboru na panelu lub stanowisku SCADA opcji „praca automatyczna” stacja będzie pracować w pełni automatycznie realizując algorytm zapisany w pamięci sterownika. Łączniki krzywkowe rodzaju pracy, przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne umieszczone będą na elewacji rozdzielniczy RG i szafy pomp sieciowych. Praca SUW będzie nadzorowana przez sterownik SIMATIC S7-300 firmy SIEMENS z wizualizacją procesu na kolorowym ekranie komputera przemysłowego zlokalizowanego na drzwiach szafy sterownika i współpracującego ze stanowiskiem dyspozytorskim w budynku SUW. Podczas programowania, w rejestrach MODBUS należy przewidzieć możliwość zdalnego sterowania urządzeń.

Zaproponowany układ zapewnia dużą niezawodność dzięki zastosowaniu modułów ET 200 pozwalających na wymianę uszkodzonego modułu bez przerywania pracy całego sterownika. System będzie zapewniał możliwość dokonywania zmian głównych parametrów procesu oraz sterowanie przez uprawnionych operatorów. Praca filtrów będzie w pełni automatyczna. Dla filtrów BF przewidziano skrzynki elektrozaworów sterowanych przez sterownik lub ręcznie z elewacji rozdzielniczy RG. W projektowanej w pomieszczeniu dyżurki zostanie zlokalizowany system wizualizacji pracy stacji.

- Oświetlenie wewnętrzne w technologicznej części budynku przewiduje się oprawami hermetycznymi świetlówkowymi 2x36W o stopniu ochrony IP65. W hali pomp i filtrów przyjęto natężenie oświetlenia 200lx. W pomieszczeniu dyżurki należy zastosować oprawy sufitowe rastrowe 4x18W. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDY 2/3/4/5x1,5 mm² układanymi na tynku w rurkach PVC, osprzęt natynkowy, hermetyczny. Instalację gniazd wtyczkowych 220V projektuje się przewodami typu YDY3x2,5 mm² układanymi n/t w rurkach

PVC. Zasilanie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych z projektowanej tablicy oświetleniowej TO.

- Instalację odgromową na budynku SUW wykonać zgodnie z rysunkiem nr 4. Ponadto należy wykonać instalację odgromową na zbiorniku wody surowej i zbiornikach wody czystej.

Trasy kabli pokazano na planie tras kablowych. Skrzyżowania projektowanych kabli z drogami i sieciami wykonać w rurach osłonowych Ø110. Trasy kabli nn na całej długości oznaczyć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przewidziano ułożenie nowych odcinków kabli zasilających do studni.

- Kanalizacje na terenie SUW wykonać rurami 2xRHDPEK 50, studnie SK-2. W kanalizacji ułożyć światłowód XOTKtd 12G 6x2,5 pomiędzy budynkiem SUW a budynkiem biurowym oraz z budynku biurowego do oczyszczalni (objęte osobnym projektem)

- Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41:2000 stosować należy samoczynne wyłączenie zasilania. W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewód ochronny PE, do którego należy łączyć metalowe obudowy urządzeń elektrycznych oraz bolce gniazd wtyczkowych. W budynku wykonać główną szynę uziemiającą, do której należy podłączyć:

- - metalowe elementy innych instalacji;
- - szynę PE rozdzielnic;
- Szynę należy uziemić poprzez połączenie jej z uziomem otokowym.

Opis układu sterowania.

Pompy głębinowe

Sterowane będą sygnałem ze zbiorników wody surowej. W czasie pracy pomp głębinowych załączane są turbiny napowietrzające i wentylatory na zbiornikach wody surowej. Praca pomp będzie blokowana sygnałem suchobiegu w studni i poziomem maksymalnym ze zbiornika wody surowej.

Zbiorniki wody surowej i czystej

Poziom w zbiornikach wody mierzony przy użyciu sond hydrostatycznych, dodatkowo przewidziano wyłączniki pływakowe poziomu max. i minimalnego blokujące pracę pomp.

Pompy pośrednie

Przewidziano jednoczesną pracę dwóch pomp pośrednich. W układzie zasilania zastosowano falowniki. Falowniki służą do utrzymania zadanego przepływu. Zatrzymanie pomp pośrednich po napełnieniu zbiorników wody czystej. Blokada od suchobiegu w zbiorniku wody surowej i poziomu maksymalnego w zbiorniku wody czystej.

Pompy płuczące

W czasie płukania filtrów załączana jest jedna pompa. Płukanie jest możliwe przypadku opróżnienia zbiorników wody popłucznej. Blokada od od suchobiegu w zbiornikach wody surowej i poziomu maksymalnego w zbiorniku wody popłucznej.

Filtry

Filtry sterowane będą przez sterownik z możliwością przełączenia na pracę ręczną dla filtrów BF. W czasie serwisu wodę na filtry podają pompy pośrednie. W cyklu płukania wstecznego filtr będzie płukany wodą surową podawaną przez pompę płuczącą. W czasie fazy uspokojenia pompa płuczająca jest zatrzymywana. Jednocześnie może być płukany tylko jeden filtr.

Mieszadła i dozowniki

Mieszadła załączane będą cyklicznie według programu ustalonego w czasie rozruchu. Dozowniki załączane będą podczas pracy serwisowej filtrów. Zadawanie dawki sygnałem 4-20mA ze sterownika.

Wentylator w pomieszczeniu dozowników

Załączany będzie cyklicznie lub ręcznie z szafki przy wejściu do pomieszczenia.

Pompy sieciowe

Dostarczone będą z własną szafą sterowniczą Sterowanie sygnałem ciśnienia na wyjściu do miasta.

Pomiary

- Do nadzoru nad urządzeniami przewidziano sterownik programowalny. Każde urządzenie oprócz pracy automatycznej powinno mieć tryb pracy ręcznej.
- Przewidziano następujące pomiary technologiczne:
 - -pomiary poziomu w studniach głębinowych
 - -przepływ wody w studniach
 - - pomiar poziomu w zbiornikach wody surowej
 - - pomiar poziomu w zbiornikach wody czystej
 - - pomiar poziomu w zbiorniku popłuczyn
 - - przepływ wody surowej, płuczającej i sieciowej
- ciśnienie na wyjściu do miasta

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH**ROZDZ. RG**

ROZDZ. RG	ZEST. MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH	IL.
RG SZAFKA 1	OBUDOWA 2000x1200x400 Z PŁYTĄ	1
	SCIANKI BOCZNE	1
	COKÓŁ FRONT	
	COKÓŁ BOKI	1
	PPRZEPUST KABLOWY	1
	BLOK ROZDZIELCZY 160A	1
71Q1, 72Q1	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 18A	2
81Q1, 82Q1	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 0,25A	2
	STYKI POMOCNICZE 1z+1R	4
71KM1, 72KM1	STYCZNIK 18A 24VDC	2
81KM1, 82KM1	STYCZNIK 9A 24VDC	4
	STYKI POMOCNICZE 2z+2R	6
71A2, 72A2	SOFTSTART 18A	2
71KT1, 72KT1	SYGNALIZATOR ZAWILGOCENIA	2
71S1-82S1	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	4
71H1-82H1,	LAMPKA LED ZIELONA 24VDC	4
71H2-82H2	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	4
61S2-91S2	PRZYCISK ZIELONY	4
61S3-91S3	PRZYCISK CZERWONY	4
71K3, 71K4, 72K3, 72K4, 81K3, 81K4, 81K3, 82K4	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	8
	GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA	8
1QEZ61-8QEZ62,	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B6	16
1KZ61-1KZ63, 2KZ61-2KZ63, 3KZ61-3KZ63, 4KZ61-4KZ63, 5KZ61-5KZ63, 6KZ61-6KZ63, 7KZ61-7KZ63, 8KZ61-8KZ63, 1KZ6-8KZ6	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	32
	GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA	32
1S1-8S1	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	8
1S2-8S2	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	8
1HZ61-8HZ61,	LAMPKA LED ZIELONA 24VDC	8
1HZ62-8HZ62,	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	8
1SZ6-8SZ6,	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	8
K111, K112, K121, K122, K211, K212, K221, K222, K311, K321, K11, K12, K21, K21A K22, K31, K51	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	17
	GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA	17
H111, H112, H121, H122, H211, H212, H221, H222, H311, H321,	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	10
RG SZAFKA 2	OBUDOWA 2000x1000x400 Z PŁYTĄ	1
	SCIANKI BOCZNE	1
	COKÓŁ FRONT wys. 200mm	1
	COKÓŁ BOKI wys. 200mm	1
	PPRZEPUST KABLOWY	1
	BLOK ROZDZIELCZY 160A	1
41Q1-42Q1	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 1A	2
41KM1-42KM1	STYCZNIK 09A 24VDC	2
	STYKI POMOCNICZE 2z+2R	2
41K3, 41K4, 42K3, 42K4,	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	4
	GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA	4
41S2, 42S2,	PRZYCISK ZIELONY	2
41S3, 42S3,	PRZYCISK CZERWONY	2
41H1, 42H1,	LAMPKA LED ZIELONA 24VDC	2
41H2, 42H2,	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	2
91Q1	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 0,25A	1
91KM1	STYCZNIK 9A 24VDC	1
91S1	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	1
91H1,	LAMPKA LED ZIELONA 24VDC	1
91H2	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	1

91S2	PRZYCISK ZIELONY	1
91S3	PRZYCISK CZERWONY	1
91K4	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	1
	GNIĄZDO DO PRZEKAŹNIKA	1
91KT1	PRZEKAŹNIK CZASOWY	1
21F1-23F1	ROZŁĄCZNIK BEZP. 160A	3
21A2-23A2	FALOWNIK 15kW	3
QW1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B6	1
T1	TERMOSTAT	1
W1	WENTYLATOR	1
	KRATKA	1
21K1, 21K2, 22K1, 22K2, 23K1, 23K2,	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	6
	GNIĄZDO DO PRZEKAŹNIKA	6
21P1-23P1	Potencjometr	3
21S1-23S1	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	3
21S2-23S2	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	3
21H1-23H1	LAMPKA LED ZIELONA 24VDC	3
21H2-23H2	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	3
RG SZAFKA 3	OBUDOWA 2000x1200x400 Z PŁYTĄ	1
	ŚCIANKI BOCZNE	1
	COKÓŁ FRONT	
	COKÓŁ BOKI	1
	PPRZEPUST KABLOWY	1
	BLOK ROZDZIELCZY 160A	1
11F1-14F1	ROZŁĄCZNIK BEZP. 160A	4
11KM1,12KM1, 14KM1, 31KM1, 32KM1 92KM1	STYCZNIK 32A 24VDC	6
13KM1	STYCZNIK 32A 24VDC	1
	STYKI POMOCNICZE 2z+2R	7
91KM2	STYCZNIK 6A 24VDC	1
	STYKI POMOCNICZE 2z+2R	1
11A2-14A2	ELEKTRONICZNE ZABEZPIECZENIE SILNIKA	4
31Q1, 32Q1	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 32A	2
92Q1	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 22A	1
92Q2	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 1A	1
	STYKI POMOCNICZE 1z+1R	4
31A2, 32A2, 92A2	SOFTSTART 32A	3
11KP1-14KP1	ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM	4
31KT1, 32KT1	PRZEKAŹNIK REZYSTANCYJNY	2
11K3, 11K4, 12K3, 12K4, 13K3, 13K4, 14K3, 14K4 31K3, 31K4, 32K3, 32K4, 91K31, 91K32, 92K4	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	15
	GNIĄZDO DO PRZEKAŹNIKA	15
92KT1	PRZEKAŹNIK CZASOWY	1
11S1-14S1, 31S1, 32S1, 92S1	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	7
31S2,32S2, 92S2	PRZYCISK ZIELONY	3
31S3, 32S3, 92S3	PRZYCISK CZERWONY	3
11H1-14H1, 31H1, 32H1, 92H11, 92H21	LAMPKA LED ZIELONA 24VDC	7
11H2-14H2, 31H2, 32H2, 92H12, 92H22	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	7
RG SZAFKA 4	OBUDOWA 2000x1200x400 Z PŁYTĄ	1
	ŚCIANKI BOCZNE	1
	COKÓŁ FRONT	
	COKÓŁ BOKI	1
	PPRZEPUST KABLOWY	1
	BLOK ROZDZIELCZY 160A	1
	ROZŁĄCZNIK 630A	2
	PŁYTA BLOKADY	1
	RAMA BLOKADY	1
	WYZWALACZ WZROSTOWY 230VAC	2

	WSPORNIK DO SZYN MIEDZIANYCH <800A	3
	SZYNA MIEDZIANA 25X5	4
100F1, 101F1, 102F1, 103F1, 104F1	ROZŁĄCZNIK BEZP. 160A	5
100F2	OCHRONNIK B+C	1
F1-F3	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY Z BEPIECZNIKAMI	1
	MIERNIK PARAMETRÓW SIECI	1
T1-T4	PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 400/5A	4
	PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA	1
105Q1, 106Q1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B16	1
QCKF1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3P B10	1
CKF	CZUJNIK KONTROLI FAZ	1
107Q1	WYŁĄCZNIK RÓZNICOWOPR. 2P 25A/30mA	1
107Q2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B16	1
107G	GNIAZDO NA SZYNĘ 2P+Z	1
108Q1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3P C32	1
FD	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	1
FM	Filtr sieciowy typ NF 10	1
UPS	Zasilacz bezprzerwowy 1000VA	1
SQ2	Łącznik krzywkowy do zabudowy modułowej	1
F1-2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B10	2
F31	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 2P B6	1
F3	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B6	1
PZ	ZASILACZ 24V	1
Z	Lampa z wyłącznikiem nr kat. S21421	1
RG SZAFKA 5	OBUDOWA 2000x1200x400 BEZ PŁYTY	1
	PŁY.MONT.OCYNK.2000X800	
	ŚCIANKI BOCZNE	1
	COKÓŁ FRONT	
	COKÓŁ BOKI	1
	PPRZEPUST KABLOWY	1
	BLOK ROZDZIELCZY 160A	1
108Q2	ROZŁ. IZOLACYJNY I 3P 63A 415VAC	1
109Q1-114Q1	WYŁĄCZNIK RÓZNICOWOPR. 2P 25A/30mA	6
115Q1, 117Q1,	WYŁĄCZNIK RÓZNICOWOPR. 4P 25A/30mA	2
109Q2, 114Q2, 116Q2, 51Q1-55Q1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B6	11
115Q2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3P C16	2
51K2,51K3, 53K2,52K3, 53K2,53K3, 54K2, 54K3, 55K2, 55K3	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/24VDC	10
51K1-55K1	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4P/230VAC	5
	GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA	15
116Q2, 51Q1-55Q1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B6	6
51S1-55S1	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY WG DIAGRAMU	5
51H1-55H1	LAMPKA LED ZIELONA 24VDC	5
51H2-55H2	LAMPKA LED CZERWONA 24VDC	5

SZAFKA SA

SZAFKA SA	ZEST. MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH	IL.
	OBUDOWA 2000x1200x400 Z PŁYTĄ	2
	ŚCIANKI BOCZNE	2
	COKÓŁ FRONT	2
	COKÓŁ BOKI	2
	PPRZEPUST KABLOWY	2
SQ1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B16	1
FD	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	1
FM	Filtr sieciowy typ NF 10	1
UPS	Zasilacz bezprzerwowy 1000VA	1

SQ2	Łącznik krzywkowy do zabudowy modułowej	1
F1-2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B10	2
F4-9	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B6	6
F31	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 2P B10	1
F3	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B6	1
G	GNIAZDO NA SZYNĘ 2P+Z	1
PZ	ZASILACZ 24V	1
Z	Lampa z wyłącznikiem nr kat. S21421	1
117Q1	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 1-1,6A	1
117TR1	TRANSFORMATOR 400/24V 300VA	1
117Q2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1P B16	1
1K0-16K3	PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC	64
1KI1-42KI3	PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC	168
SP01-SP13	SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH	13
SZ1- SZ10	ZASILACZ - SEPARATOR	10
O1-O13	OCHRONNIK	18
BU	BUCZEK 24VAC	1
SB1,	PRZYCISK ZIELONY	1
XL1A-XL28	ZŁĄCZKA BEZP.	31
XZ01-XZ13	ZŁĄCZKA BEZP.	13
XI1-XI42	ZŁĄCZKA 2,5mm ²	336
XO1-XO24	ZŁĄCZKA 2,5mm ²	192
XAI1-XAI13	ZŁĄCZKA 2,5mm ²	52
XAO1-XAO5	ZŁĄCZKA 2,5mm ²	20
PS	Zasilacz 230VAC/24VDC 5A	1
CPU	Jednostka centralna	1
CP1÷2	Procesor komun. z interfejsem ETHERNET	2
CP3	Procesor komun. z interfejsem PROFIBUS	1
	Szyna profilowa o długości 482mm	2
PM	Moduł zasilający 24V DC	6
	Stacja pod moduł zasil.	5
	Moduł 4DI 24VDC	42
	Moduł 4DO 24VDC	24
	Stacja pod moduł wej/wyj cyfrowych	66
	Moduł 2AI 4...20mA	13
	Moduł 2AO 4...20mA	5
	Stacja pod moduł wej/wyj analogowych	18
	Karta pamięci MMC 512kB	1
	Interfejs komunikacyjny IM IM151- 1	2
	Komputer panelowy	1
	Wtyki, kabel komunikacyjny, sterownik - panel	1
	Windows XP Profesional	1
	Licencja SCADA	1
MT-101	Modem GPS/GPRS	1

TABLICA TO

ROZDZ. TO	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	IŁOŚĆ
TO	OBUDOWA 54 MODUŁY	2
Q1	ROZŁĄCZNIK 3p 100A	1
F1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1p C20A	4
Q1	OCHRONNIK PRZECIW.PRZEP.	1
F2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3p B2A	1

H1-H3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA	3
1Q1, 2Q1, 5Q1, 6Q1, 7Q1, 8Q1, 9Q1	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRAD. 4p 25A 30mA	7
3Q1	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRAD. 4p 40A 30mA	1
3F1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3p B32A	1
1F1, 1F2, 1F3, 2F1, 2F2, 2F3, 5F1, 5F2, 5F3, 6F1, 6F2, 6F3, 7F1, 7F2, 7F3, 8F1, 8F2, 8F3, 9F1, 9F2, 9F3	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1p B16A	21
4F1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1p B6A	1
4TR	TRANSFORMATOR 220/24V 63VA	1
4F2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 2p B10A	1
7K1	STYCZNIK 230V	1

URZĄDZENIA ZASADNICZE

URZĄDZENIA ZASADNICZE	
OPIS	IL.
Agregat Prądotwórczy 350kVA obudowie	1
Bateria kondensatorów 36kvar HR	1
Sonda hydrostatyczna w zbiornikach z kablem	5
Wyłącznik pływakowy	8
	3
Wyłącznik remontowy	6
Wyłącznik remontowy	6
Przycisk bezpieczeństwa w obudowie	14
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany	5
Wysięgnik	5
Fundament słupa	5
Oprawa oświetleniowa sodowa 150W	5
Sonda hydrostatyczna w studni z kablem	4
Sonda zwieszakowa	8
Oprogramowanie sterownika w szafie SA	1
Oprogramowanie stanowiska operatorskiego	1
Oprogramowanie panela	2
Uruchomienie szafy sterowniczej SA i oprogramowania	1
Stanowisko komputerowe	1
Licencja programu SCADA	1
Karta komunikacyjna, drivery komunikacyjne, repeatery	1
KASETY PRZY WENTYLATORZE	
KASETA	1
PRZYCISK STEROWNICZY CZERWONY	1
PRZYCISK STEROWNICZY ZIELONY	1
LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA	1
PRZEŁACZNIK POKRĘTNY I-0-II	1

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V

6.1 Kontrola jakości materiałów

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w języku polskim.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót

- zgodności z dokumentacją i przepisami
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
- skuteczności ochrony od porażeń
- poprawności działania algorytmów sterowania,
- poprawności wskazań urządzeń pomiarowych w możliwie największym projektowanym zakresie pomiarowym. Jeżeli to możliwe w pełnym zakresie pomiarowym,
- poprawności działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi

6.3. Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięcie rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla obwodów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji - zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 :Wymagania ogólne".

Jednostką obmiaru jest:

- **mb** montażu korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na konstrukcji na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
- **mb** ułożenia przewodów i kabli na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
- **szt** wyłączników, osprzętu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
- **ukł** czujników, aparatury kontrolnej i pomiarowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
- **kpl** przetworników, szaf sterowniczych, czujników oraz aparatury na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8. Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych
- protokoły pomiarów i badań
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów
- dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń
- instrukcja obsługi poszczególnych obiektów w zakresie instalacji AKPiA.

9. Podstawa płatności

9.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".

9.2 Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp.
- wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych itp.
- montaż listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych
- montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek, skrzynek,
- zakup kompletu materiałów, urządzeń, aparatury i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania
- wykonanie robót montażowych
- wykonanie podłączenia urządzeń
- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
- 1. wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań
- koszty uruchomienia, regulacji aparatów i urządzeń
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów
- dobór nastaw i strojenie układów automatycznej regulacji,
- wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarów, odbiorów,
- prace porządkowe.

10. Przepisy związane

10.1 Polskie Normy

PN-IEC 60354	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-88/E-04300	Badania techniczne przy odbiorach.
PN-76/E-90301	Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w ziemi.
PN-76/E-05125	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-76/E90250	Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 20/40 kV. Ogólne wymagania i badania.
PN-76/E-90251	Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 20/40kV.
PN-76/E-90300	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 15/30 kV. Ogólne wymagania i badania.
PN-76/E-90301	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

10.2 Inne

Ustawa Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994 DU .8/95 z późn. Zmianami

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U 209/02. W sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.